


Oktoda

7 A 8


Przemiana częstotliwości

Loktal



$$U_z = 6,3 V$$

$$I_z = 0,15 A$$



Wartości robocze

| | | | |
|------------|------|---------------|--------------|
| U_a | 100 | 250 | V |
| $U_{s3,5}$ | 75 | 100 | V |
| U_{s2b} | 100 | 250 | V |
| R_{s2} | 20 | 20 | k Ω |
| U_{s2} | — | 165 | V |
| U_{s4} | —3 | —3 | V |
| R_{s1} | 50 | 50 | k Ω |
| I_a | 1,8 | 3 | — mA |
| $I_{s3,5}$ | 2,7 | 3,2 | — mA |
| I_{s2} | 2,8 | 4,2 | — mA |
| I_{s1} | 0,2 | 0,4 | — mA |
| ρ_a | 650 | 700 | — k Ω |
| S_p | 0,38 | 0,55... 0,002 | mA/V |
| U_{s1} | — | do — 30 | V |
| R_k | 400 | 280 | Ω |

Wartości maksymalne

| | | |
|---------------|-----|------------|
| U_{amax} | 300 | V |
| $U_{s3,5max}$ | 100 | V |
| U_{s2bmax} | 300 | V |
| U_{s2max} | 250 | V |
| P_{amax} | 1 | W |
| U_{s4min} | 0 | V |
| R_{s1max} | 100 | k Ω |

Pojemności

| | | |
|-----------|------|----|
| C_{wej} | 7,5 | pF |
| C_{s1a} | 0,15 | pF |

TYPY PODOBNE

6 A 8, 6 D 8 - G, EK 3