


# Pentoda wzmacniająca

# 7G7

RCA


Wzmacniacz wizji

Loktal



$$U_j = 6,3 V$$

$$I_j = 0,45 A$$



### Wartości robocze (wzm. kl. A)

$U_a$	250	V
$U_{s2}$	100	V
$U_{s1}$	-2,0	V
$I_a$	6	mA
$I_{s2}$	2	mA
$\rho_a$	0,8	M $\Omega$
$S_a$	4,5	mA/V
$R_k$	250	$\Omega$

### Wartości maksymalne

$U_{amax}$	300	V
$U_{s2max}$	100	V
$P_{amax}$	1,5	W
$R_{s1max}$	3	M $\Omega$

U w a g a : s3 i styk piąty połączone z katodą.

### Pojemności

$C_{wej}$	9	pF
$C_{wyj}$	7	pF
$C_{sla}$	0,007	pF

TYPY PODOBNE

1232, 6 AG 5, 6 AU 6, EF 11