


# Pentoda mocy

# 15 A 6

Telefunken


Wzmacniacz wizji, wzmacniacz szeroko-  
pasmowy

Nowal



$$U_z = 15V$$

$$I_z = 300mA$$



### Wartości charakterystyczne

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| $U_a$       | 170  | V    |
| $U_{s3}$    | 0    | V    |
| $U_{s2}$    | 170  | V    |
| $U_{s1}$    | -2,3 | V    |
| $I_a$       | 36   | mA   |
| $I_{s2}$    | 5    | mA   |
| $S_a$       | 10,5 | mA/V |
| $g_a$       | 0,1  | MΩ   |
| $K_{s2/s1}$ | 25   | V/V  |

### Wartości maksymalne

|              |                   |    |
|--------------|-------------------|----|
| $U_{amax}$   | 250               | V  |
| $P_{amax}$   | 9                 | W  |
| $U_{s2max}$  | 250               | V  |
| $P_{s2max}$  | 2                 | W  |
| $I_{kmax}$   | 70                | mA |
| $R_{s1max}$  | 1 <sup>1)</sup>   | MΩ |
| $R_{s1max}$  | 0,5 <sup>2)</sup> | MΩ |
| $U_{w/kmax}$ | 150               | V  |
| $R_{w/kmax}$ | 20                | kΩ |

### Pojemności

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| $C_{wej}$  | 10,4   | pF |
| $C_{wyj}$  | 6,6    | pF |
| $C_{s1/a}$ | < 0,1  | pF |
| $C_{s1/w}$ | < 0,15 | pF |

<sup>1)</sup>  $U_{s1}$  automatyczne.

<sup>2)</sup>  $U_{s1}$  stałe.

TYPY PODOBNE

PL 83