

Potrójna dioda

6BC7


RCA

Demodulacja i automatyka

Nowal

6BC7

$$U_z = 6,3 V$$
$$I_z = 0,45 A$$



Wartości maksymalne

$U_{azwr-szcz}$	330	V
$I_a\text{ szcz}$	54	mA
$I_{=wyj\ max}$	12	mA
U_{wk}	200	V

Pojemności

$C_{aI/kI}$	3,5	pF
$C_{aII/kII}$	5,5	pF
$C_{aIII/kIII}$	3,5	pF

TYPY PODOBNE