


Dioda

U 151

Prostownik W.N. (TV)

Wyprowadzenia
lutowane



$$U_{\lambda} = 6,3 V$$

$$I_{\lambda} = 90 mA$$



Wartości graniczne

	50 Hz	10...50 kHz	Wejście impulsowe	
U_{Trmax}	5	—	—	kV
I_{0max}	3	3	0,35	mA
$C_{filtrmax}$	0,1	0,01	5000 pF	μF
R_{Trmax}	0,1	0,1	—	M Ω
$-U_{amax}$	—	17	17	kV
$I_{oszczmax}$	—	—	80 ¹⁾	

¹⁾ Max. 1/2% okresu, nie dłużej niż 5 μs

TYPY PODOBNE

6 X 2

