

Pentoda mocy


1S4T

Tungram

Wzmacniacz mocy m.c.z.

Miniaturowy

1S4T $U_z = 14V$
 $I_z = 0,05A$



Wartości robocze

U_a	45	90	V
U_{S2}	45	67,5	V
U_{S1}	-4,5	-7,0	V
I_a	3,8	7,4	mA
I_{S2}	0,8	1,4	mA
K_a	120	140	V/V
S_a	1,2	1,4	mA/V
R_a	8	8	k Ω
ϱ_a	100	—	k Ω
$P_{a\sim}$	55	240	mW
h	—	12	%

Wartości maksymalne

I_{kmax} 9 mA

TYPY PODOBNE

1 L 33, 1 S 4, DL 21, DL 31, DL 35,
DL 91, KL 4