

Trioda mocy


RE 604

Wzmacniacz mocy m.cz.

4-kołkowy

RE 604

$U_z = 4V$   
 $I_z = 650mA$



Wartości charakterystyczne i robocze

$U_a$	250	V
$U_s$	—45	V
$I_a$	40	mA
$S_a$	2,5	mA/V
$K_a$	3	V/V
$\varrho_a$	1,4	k $\Omega$
$R_k$	1,1	k $\Omega$
$R_a$	3,5	k $\Omega$
$P_a$	1,7	W
$U_{s\sim}$	27	V

Wartości graniczne

$U_{amax}$	250	V
$P_{amax}$	10	W
$R_{smax}$	1	M $\Omega$

Pojemności

$C_{s/a}$	6	pF
-----------	---	----

TYPY PODOBNE

AD 1

RE 604

